

Cihazın varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir;

IP : **192.168.4.1**  
NETMASK : **255.255.255.0**  
MAC NO : ( SUNUCU MODU ) **1A:FE:\*\*:\*\*:\*\*** ( İSTEMCİ MODU ) **18:FE:\*\*:\*\*:\*\***  
SERİ NO : **A18-\_\_\_\_\_**

## CİHAZIN MEVCUT KABLOSUZ AĞA BAĞLANMASI

Cihazımız fabrika ayarlarında müşterilerimize sunulmaktadır. Bu yüzden, ilk enerji verildiğinde çevresine **"TERMOLOG-A18-XXXX"** isiminde şifresiz bir SSID (Wifi Ağı) yaymaya başlar.

Bu adımdan sonra sırasıyla;

**1)** Herhangi bir dizüstü pc veya akıllı cep telefonu yardımıyla bu şifresiz kablosuz ağa bağlantı kurulmalıdır. (Cihazınızın kablosuz ağlar listesinden "TERMOLOG-A18-XXXX" isimli ağa bağlanın)

**2)** Mevcut ağa bağlantı kurulduktan sonra, bir internet tarayıcısı (browser) açın. Sayfanın üstünde yer alan adres satırına; **192.168.4.1/yonet** adresini yazıp <enter> veya <git> tuşuna/komutu verin.

**3)** İnternet tarayıcısı üzerinde açılan sayfada "ağ düzenle" linkine tıkladığınızda veya direk çıkan sayfadaki Termolog **SSID** ve **Parola** yükleme arabirimi gelecektir.

**4)** Burada yer alan ve sırasıyla SSID ve Parolayı işletmenizin kablosuz ağ adını ve parolasını büyük/küçük harflere duyarlı olacak şekilde bu arabirime giriniz. (Hata yapmanız durumunda cihazı resetlemek/fabrika ayarlarına çevirmek zorundasınız)

**5)** Bilgileri girdikten sonra, Gönder butonuna basarak, işlemi tamamlayınız.

**6)** Eğer girilen şifre doğru ise, cihazımız mod değiştirerek, TERMOLOG-A18-XXXX SSID yayınına **son verecek** ve işletmenizdeki mevcut kablosuz ağınıza bağlantı kuracaktır.

**7)** Bağlantı başarılı olarak tamamlanırsa, cihazımızın ekranında yeni ip numarasını gösterecektir. (Örnek: 192.168.1.200 gibi)

**8)** Eğer 0.0.0.0 gibi bir değer gösteriyorsa, cihazımızı resetlemek/fabrika ayarlarına çevirmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı kablosuz modemlerde Wifi güvenlik bölümünde **Şifreleme : AES** olarak gösterilmektedir. Eğer bağlantı başarısız olursa modem konfigürasyon sayfasından ilgili seçeneği lütfen AES + TKIP olarak değiştirmeniz gerekmektedir.

**9)** Termolog cihazı ile modem arasında bağlantı başarıyla sağladıktan sonra, ürün anahtarı yardımıyla artık <http://www.termolog.net> adresine girerek, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Oturum Aç sekmesi üzerine gelip, **Yeni Kullanıcı Oluştur** linkine tıklayarak açılan formu doldurarak, üyelik kaydınızı yapabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileklerimizle,

**ÖNEMLİ: Cihazı resetlemek için sol tarafındaki butona 10 saniye basılı tutulması gerekmektedir.**

**TERMOTRONİK YAZILIM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Dörtüol Mevkii No:273/2 Işıklar Köyü Merkez / Çanakkale

Telefon ve Faks : **(0286) 911 02 08**

Web : **www.termolog.net**

E-Posta : **bilgi@termolog.net**